



การแชร์เครื่องพิมพ์ กรณีต่างระบบปฏิบัติการ สำหรับ Windows

ปัญหา : การแชร์เครื่องพิมพ์ กรณีเครื่องแม่ กับ เครื่องลูก ระบบปฏิบัติการและ System type ต่างกัน แล้วไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องแม่ได้ ขึ้น Error เกี่ยวกับไม่พบไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (No driver found) ตามรูปด้านล่าง




วิธีแก้ไขปัญหา :


1. ให้ดาวน์โหลดไดรเวอร์ที่เว็บไซต์ www.epson.co.th โดยเลือกระบบปฏิบัติการ และ System type ให้ตรงกับที่ลูกค้าใช้งาน
2. ไปที่ **Start Menu** → **Devices and Printers** หรือ **Printers and Faxes** → **Add a Printer** → **Add a local Printer** → **Next**



3. เลือก **Create a new port** → เลือก **Local port** → **Next**



4. จะปรากฏหน้าต่าง Port Name ให้ใส่ \\ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแม่\ชื่อเครื่องพิมพ์ที่ใช่แชร์




วิธีการเช็คชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแม่ และชื่อเครื่องพิมพ์ที่ใช่แชร์


4.1 ให้เช็คที่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแม่ โดยการคลิกขวาที่ **My computer** แล้วเลือก **Properties**

ตัวอย่าง


Windows XP




Windows 7




4.2 เช็คว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแม่ว่ามีการแชร์เครื่องพิมพ์เรียบร้อยแล้ว โดยไปที่ **Start Menu** → **Devices and Printers** หรือ **Printers and Faxes** → คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ เลือก **Printer Properties** → **Sharing** / เลือกหัวข้อ **Share this printer**




5. จากนั้นให้ใส่ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแม่ และชื่อเครื่องพิมพ์ที่ใช่แชนร์ แล้วคลิก **OK**




6. จะปรากฏหน้าต่างดังรูปด้านล่าง ให้กดปุ่ม **Browse** ไปยังไฟล์ไดรเวอร์ที่ดาวน์โหลดมา จากนั้นคลิก **OK**



7. ตั้งชื่อเครื่องพิมพ์ และคลิก **Next**



8. เลือก **Do not share this printer** และคลิก **Next**



9. คลิก **Finish**

