

วิธีการตั้งค่า Wi-Fi Direct ที่เครื่องพิมพ์

1.กด 🚺 เพื่อเลือกหัวข้อ ตั้งค่า Wi-Fi หรือ Wi-Fi Setup กด OK (Default อยู่ที่หัวข้อ ถ่ายเอกสาร หรือ Copy)



^	0-10
🛛 💱 Wi-Fi Set	:up
🖬 🗐 Copy	
OS Select	



2.กด 🚺 เพื่อเลือกหัวข้อ ตั้งค่า Wi-Fi Direct หรือ Wi-Fi Direct Setup กด OK





3.เลือก ตั้งค่าการเชื่อมต่อ หรือ Connection Setup กด OK



4.เลือก เริ่มต้น หรือ Start กด OK







- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ
- โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th



Information

Setting up... Please wait.

5.จะปรากฏหน้าต่าง ข้อมูล กำลังตั้งค่า... กรุณารอสักครู่ หรือ Information Setting up... Please wait.

ข้อมูล	
กำลังตั้งต่า	
กรุณารอสักครู่	_

6.จะปรากฏหน้าต่างยืนยันการตั้งค่ากด **OK**



7.จะปรากฏหน้าต่างแสดงชื่อ SSID และ Password กด OK เพื่อกลับสู่เมนูหลัก









- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



กรณีต้องการเปลี่ยน Password ของ Wi-Fi Direct

1.กด 🚺 เพื่อเลือกหัวข้อ ตั้งค่า Wi-Fi หรือ Wi-Fi Setup กด OK (Default อยู่ที่หัวข้อ ถ่ายเอกสาร หรือ Copy)



A	24	AP.
🗿 Wi-Fi S	Setup	
🖬 🗐 Copy		
OS Select		



^{III} Wi-Fi Direct Setup

3.เลือก ตั้งค่าการเชื่อมต่อ หรือ Connection Setup กด OK



4.กด 🚺 เพื่อเลือกหัวข้อ เปลี่ยนรหัสผ่าน หรือ Change Password กด OK

2.กด 🚺 เพื่อเลือกหัวข้อ ตั้งค่า Wi-Fi Direct หรือ Wi-Fi Direct Setup กด OK



	li-Fi Direct Setup
76	e printer can be connect
	[™] Change Password
0	B Proceed



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ
- โทร**.0-2685-9899**
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



หัวข้อ : วิธีกา รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L565 รองรับระบบปฏิบัติการ : Wing

: วิธีการพิมพ์งาน Wi-Fi Direct : L565 : Windows

5.จะปรากฏหน้าต่างแจ้งเดือน กด 🊺 เพื่อยืนยันการเปลี่ยน Password



6.จะปรากฏหน้าต่างให้ป้อนรหัสผ่านใหม่ หรือเปลี่ยน Password ใหม่ (กดลูกศรขึ้นลงเพื่อเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร: มีตัวพิมพ์ใหญ่, ตัวพิมพ์เล็ก, ตัวเลข หรือ กดลูกศรซ้ายเพื่อลบ) จากนั้น กด OK *สามารถใส่ตัวอักษรได้ตั้งแต่ 8-22 ตัวอักษร*



7.จะปรากฏหน้าต่าง ข้อมูล กำลังตั้งค่า... กรุณารอสักครู่ หรือ Information Setting up... Please wait.



8.จะปรากฏหน้าต่างยืนยันการตั้งค่า กด OK









สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ

- โทร.0-2685-9899
- ี่ เวลาทำการ :วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



9.จะปรากฏหน้าต่างแสดงชื่อ SSID (SSID นี้จะไม่สามารถเปลี่ยนได้ เนื่องจากเป็นค่าจากทางโรงงาน) และ Password ดัวใหม่ จากนั้นกด OK



Wi-Fi Direct Setup
SSID: DIRECT-8CE66005
Password: Test2016
OK Done

้หมายเหตุ : การเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุดจำนวณ 4 เครื่อง

วิธีการสั่งพิมพ์งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ 1. Connect Wireless ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กับ Router หรือ Access Point

คลิกขวาที่ไอคอน oัานล่างขวาจอคอมพิวเตอร์ และเลือกชื่อ Wi-Fi (DIRECT-8CE66005) ที่เป็นของเครื่องพิมพ์ คลิก Connect





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



็จะมีหน้าต่างให้ใส<mark>่ Password Wi-Fi</mark> ของเครื่องพิมพ์ คลิก OK (Password สามารถคลิก Hide characters เพื่อช่อน หรือไม่ช่อน Password ก็ได้)

Connect to a Net	work	1 C	onnect to a Net	work
Type the netwo	ork security key	Тур	pe the netwo	ork security key
Security key:	Hide characters	3	Security key:	Test2016
	OK Cancel			OK Cancel

2.วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์และเซ็ต Network หมายเหตุ: สำหรับการติดตั้งแบบ Network ต้องติดตั้งจากแผ่นชีดีไดร์เวอร์เท่านั้น

-แบบการติดตั้งจากแผ่นชีดีไดร์เวอร์

1.ใส่แผ่นไดร์เวอร์



2.ดับเบิ้ลคลิกไดร์ซีดี Epson เพื่อเริ่มการติดตั้ง หรือ คลิกขวาที่ไดร์ซีดี Epson เลือก Open และดับเบิ้ลคลิกเลือก InstallNavi





- 🛛 สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ
- โทร**.0-2685-9899**
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



3.คลิกที่ ฉันยอมรับในเนื้อหาของข้อตกลงการใช้โปรแกรม คลิก ถัดไป

E Install Navi [L565 Series]	
ข้อตกลงการใช้โปรแกรม	EPSON
อ่านข้อตกลงการใช้โปรแกรมต่อไปนี้อย่างละเอียด	
SEIKO EPSON CORPORATION สัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแตรมของได้แวร	E
ลำดัญ! ครุณาล่านสัญญาจนุญาคให้ไว้ปับมกรมของได้แวร์ฉบับนี้โดยขอเอียด หลิดภัณฑ์ตอมทั่วเคอร์ของได้แว่, ส่วนอุปกรณ์แบบอัคษร (fOnl (typeface) และ/หรือ ข้อมูล รวมอังหนังสือต่างอับายประกอบโดๆ (รวมเรียก "ของได้แรร์") ลวรถูกคิดสั่ง หรือไว้หานโดยผู้ได้รับอนุญา คกองกับ บริษัท ไขไก้ เขปลัน ตอร์ปอเรชัน ("เอปลัน") คนต่อคกอนแอะเรื่อนไขที่ระบุในสัญญาฉบันนี้ การใช้หามาร้อดสั่งของได้แวร์ป้ อีดเหมี ระบุในสัญญาฉบันนี้ที่เหมด ท่านควรอ่านสัญญาฉบันนี้โดยขอเสียดล่อนท่าการคิดคั้ง หรือไว้หานของได้แวร์ หากท่านไม่คองกับข้อคลอนแขะเรื่อนไ อนุญาคให้ดิดตั้งหรือไว้งานของได้แวร์	tware), อัคษณะอัคษานิษท์ ค ("ท่าน") ภายได้เรื่อนไขว่าท่านอะ อนว่าท่านออยวิษซ์อคกอนเอะเกือนไหที่ หที่ระบุในดัญญาฉบับนี้ ท่านอะไม่ได้รับ
 การอนุญท เขาสันแระสู่ด้างจะอปสันตกระอนุญาตให้ท่านติดตั้งแระไข้งานของท่ต์แว้บันแสว้องคอนกิวเตอร์เสร็จงหนึ่งเสรื่องไล หรือตอนกิว โลยศรพร์แต่หนเสร็จง่าย การอนุญาตนี้ เป็นการอนุญาตเขาะบุตอด แต่ไม่จำตัดการอนุญาตให้เพียงผู้หนึ่งผู้ใด ไม่มีล่าสิทธิ และไม่สามารถได้อนุญา ตองทั่วเตอร์เสร็จเชิ้นๆ ที่เขียงต่อกินเสร็จง่ายใช้งานของท่ต์แว้ได้ แก่ท่านจะต้อง (ก) ดำเนินการเพื่อให้เป็นนี้แน่ไอว่าผู้ใช้คนอื่นๆ นั้นดูกกันภายใน นี้ (พ) ดำเนินการเพื่อให้เป็นที่แป้ไอว่าผู้ใช้คนอื่นๆ อะได้ของที่แว่สถานสิทธาร์ก็เป็นตัวเขานี้ตองแต่ร้องก่ายสิจ ปลันอากตวามเสียงก่อ ความดูญเสีย สำไห้กาย และความรับเดิดที่หน่วงต้นอาจเกิดแต่เขาได้และอุดัดขององได้น เนื่องอากการที่ผู้ใช้งานไม่สามารณ์ ต้อยมาณบันนี้ ท่านสามารถท่าล่านจายงที่ต่าเร็นได้ก่าที่ใจเป็นต่อวัดประสงค์เปลาระชาสมดางส่อนปลัน เนื่องอาดการที่ผู้ใช้งานไม่สามารณ์ผู้ ต้อยมาฉบันนี้ ท่านสามารถท่าล่านจายงที่ต่าเว็นไลก่าที่ใจเป็นต่อวัดประสงค์ในการสำรองข้อมอแต่สามานั้นจะสื่อม์ชังดวมแจ้งโลยวิตอิชาอง 	มตอร์ทอาณตรีองที่ท่านประสงส์อะไข้งาน หร่วงได้ ท่านสามารอไห้ผู้ไข้งาน ฟ้อคกองแระเชื่อนไหที่ระบูไมลัญญาฉบับ ผู้มอรองแระปกป้องอปลันและผู้สัทของอ ฏิบัติหามข้อคกองและเรื่อนไหที่ระบูไน สิทธิ์ออ้างครบเชื่อน คำว่า "ของได้แรร์" **
ชิ้าฉันขอมรับในเนื้อหาของข้อตกลงการใช้โปรแกรม ยกเล็ก	กัดไป

4.คลิก <mark>ถัดไป</mark>

C Install Navi [L565 Series]	×
ตัวเลือกการติดตั้งชอฟต์แวร์ Ef	PSON
โปรดเมือกตัวเมือกการติดตั้งที่จำเป็น	
ข้อมูลในการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต	
ของได้แวร์ EPSON จะเชื่อเพื่อกินอินเตอร์เน็คเกื่อจุดประสงค์ด้อไปนี้ :	
 เพื่ออัพแสพข้อมูลใหม่ของของได้แวร์ 	
 เพื่อติดตั้งบริการเลริมตัวไหม่ 	E
ทั้งนี้คุณสามารถแก้ไหคารรับข้อมูลท่าวสารเกี่ยวกับการออกของไฟแวร์รุ่นไหม่ได้	
โดยตั้งสำคารรับข้อมูลและตั้งสำคารอำเดทจาก	
ทาดข้อความไปร้วอลล์ปราคฏขึ้นระหว่างการติดตั้ง ให้เลือก [อกเลิกการบล็อก] หรือ [อนุญาต]	•
🗹 ติดดั้ง (แนะนำ) เวอร์ชั้นอ่าสุด	
ติดตั้งไดรฟเวอร์เวอร์ชันล่าสุดจากเว็บไซต์ Epson	
🗹 การครวจสอบสถานะผอิตภัณฑ์แอะการอัพเดทอัตโนมัติ (แนะนำ)	
คุณสามารถตรวจสอบสถานะของผลิตภัณฑ์ เช่น ปริมาณน้ำหมึกที่คงเหลือได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงติดสั้งชอฟต์แวร์อัพเลทตัวไหม่ล่าสุดของ ผลิตภัณฑ์	
ยกเล็ก ย้อนกลับ กัดไป	



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ
 - โทร.**0-2685-9899**
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



5.เครื่องจะทำการ ติดตั้งไดร์เวอร์

C Install Navi [L565 Series]	
การเตรียมการติดตั้ง	EPSON
กำลังเตรียมการติดตั้งโปรดรอสักครู่	

6.จะปรากฏหน้าต่างเลือกการตั้งค่า เลือก ใม่: เครื่องพิมพ์ ถูกใช้งานอยู่ – อนุญาตให้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้พิมพ์ได้ เลือกชื่อ เครื่องพิมพ์ที่ปรากฏ คลิก ถัดไป





- 🕨 สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ
- โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



9

7.จะปรากฎหน้าต่างกำลังติดตั้งโปรแกรม

🖸 Install Navi [L565 Series]	
การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็น	EPSON
	\sim
	\odot

8.จะปรากฎหน้าต่างกำลังค้นหาเครื่องพิมพ์...

📕 EpsonNet Setup	
กำลังค้นหาเครื่องพิมพ์ 	EPSON
กำลังเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์	
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ที่ท่านต้องการตั้งค่าเปิดเครื่องแล้ว โปรดจำไว้ว่าขั้นตอนนี้อาจใช้เวลา 1 นาที	
ยกเล็ก ย้อนกลับ	ถัดไป



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



9.คลิกที่รุ่นเครื่องพิมพ์ คลิก ถัดไป

EpsonNet Setup					
.ลือกเครื่อง	พิมพ์				EPSO
เนการดงคาการเชอมตอ	เครอขายของเครองพมพ ไห	แลอกจากรายการ เช M	IAC แอดเดรสเนการร	ะบุเครองทมพ สามารถดู I	IAC แอดเดรส
ชื่อรุ่น	สถานะ	ประเภทการเชื่อมต่อ	MAC แอดเดรส	IP แอดเดรส	
8 L565 Series	ไว่ม่ตั้งค่าใครเวอร์	LAN ไร้สาย	66EB8CE6E005	192.168.10.1	
					111111111111111111111111111111111111111

10.เครื่องจะเริ่มทำการติดตั้งเครื่องพิมพ์

EpsonNet Setup การดั้งค่าไ	ดรเวอร์คอมพิวเดอร์		EPSON
L565 Series	MAC แอดเตรส: 66EB8CE6E005	5	
โปรดรอสักครู่			
ยกเลิก		ย้อนกลับ	ถัดไป



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ
- โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



11.จะปรากฎหน้าต่างการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คลิก ถัดไป

Install Navi [L565 Series]	1000 C	
การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์		EPSON
การติดตั้งชอฟต์แวร์และการติดตั้งเครื	อข่ายเสร็จสมบูรณ์	
1		
เตรเวอรเครองพมพ ชื่อพอร์ต	:EPE66005:L565 SERIES	
IP แอดเดรส	:192.168.10.1	
MAC แอดเตรส	:66EB8CE6E005	
		to lu
		FIGH ED

12.จะปรากฎหน้าต่างกำลังเริ่มต้นระบบหมึก...โปรดรอสักครู่

Install Navi [L565 Series]	
กำฉังเริ่มต้น	EPSON
กำลังเริ่มต้นระบบหมึกโปรดรอสักดรู่	
กับเปิดเครื่องพิมพ์ขณะที่ไฟหาวเวอร์กะพริบ การเริ่มต้นอะได้ของประมาณ 20 แวที	



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



13.จะมีหน้าต่างให้กด พิมพ์หน้าทดสอบ คลิก ถัดไป

Install Navi [L565 Series]	
พิมพ์หน้าทดสอบ	EPSON
คลิก [พิมพ์หน้าทดสอบ] เพื่อให้แนใจว่าการดีดตั้งชองไต่แวร์และการติดตั้ง เครื่องพิมพ์ เสร็จสมบูรณ์	
4	พิมพ์หน้าทดสอบ
A state of the second sec	
and a filling	and the second second
	7
	A CONTRACTOR
ย้อนกลับ	กัดไป

14.จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้งซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



15.จะปรากฏหน้าต่างกำลังตรวจสอบการอัพเดทซอฟท์แวร์...

L565 Series(Vetwork)	• •		
การอัพเดต	มฉิดภัณฑ์ที่จำเป็น			
ขอแนะนำเป็นอย่า	ม <mark>ี่งให้ท่านเลือกการอัพเดตเหล่านี้เพื่อเพิ่ม</mark>	เประสิทธิภาพให้กับผลิตภัณฑ์ของท่าน		
ชอฟท์แวร์	Install Navi [L565 Series]			ขนาด
	ตรวจสอบการอัพเตราชอฟท์แวร์.			
ชอฟต์แวร์ที	L			
ในที่นี้ ท่านสามาร				
ชอฟท่แวร่	L]	ขนาด

16.จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกติดตั้งโปรแกรมอื่นเพิ่มเดิม คลิกเลือกซอฟท์แวร์ -เช่น คลิก Easy Photo Print คลิก ดิดตั้ง

L565 Series(Network)	•	0	Θ
การอัพเดตผลิตภัณฑ์ที่จำเ ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ท่านเลือกการอัง	. ป็น พเทตเหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิกา	ฟให้กับผลิตภัณฑ์ของท่าน	
ชองไท้แวร์	สถานะ	Version	ชนาด
ชอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์อี ในอีนี้ ท่าแสามารถเมือดโปรแตรมการนิ	อื่ นๆ มห่หรือการสแอน คมือคำแนะนำ	า และหอปล์แวร์ที่เป็นประโทษเสียา ได้	
ชอฟค์แวร์ที่เป็นประโยชน์อิ ในที่นี้ ท่านสามารถเลือกไปรแตรมการพื ขอฟท์แวร์	อื่ นๆ มฬหรือการสแกน คุ่มือคำแนะนำ สถานะ	า และชอฟล์แาร์ที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ได้ Version	ชนาด
ชอฟค์แวร์ที่เป็นประโยชน์อี ในก็น้ำท่านสามารถเลือกไปขเตขมการที ชอฟท์แวร์ ☑■Easy Photo Print	อื่ นๆ มห์ห์หรือการสแกน คู่มือคำแนะนำ สถานะ ใหม่	า และชองได้แาร์ที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ได้ Version 2.50.00	ชนาด - MB



- โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



-ปรากฏก กำลังติดตั้ง Easy Photo Print...

L565 Series(Network)	*	Ð	θ
การอัพเดตผลิตภัณฑ์ที่จำเ ขณแะนำเป็นอย่างยิ่งให้ท่านเลือกการกั	ปิน แตตเหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิกา	นให้กับผลิตภัณฑ์ของท่าน	
	สถานะ	Version	ขนาด
ของไฟแวร์ ชอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์อี ในที่นี้ ย่านสามารถอีกโปรแกรมการมี	วั้นๆ มนร์หรือการสแอน อมืออำเนนะน	ำ และของได้แวร์ที่เป็นประโภทน์ดินๆ ได้	
ชอฟท์แวร์ ชอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์อี ในทีนี้ ท่านสามารถเลือกโปรแกรมการพิ ชอฟท์แวร์	วั้นๆ มหร์หรือการสแกน ดูมือคำแนะน สถานะ	ำ และขอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชนอื่นๆ ได้ Version	ขนาด
ของไท้แวร์ ชอฟค์แวร์ที่เป็นประโยชน์ล ในที่นี้ ท่านสามารถเลือกโปรแกรมการพิ ของไท้แวร์ Easy Photo Print	ปั้น•ๅ มงทั่หรือการสแลน ดู่มือคำแนะน สถานะ ใหม่	ำ และขอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชนอื่นๆ ได้ Version 2.50.00	ขนาด - MB

-ดิดตั้งเสร็จสมบูรณ์





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



17.หากไม่ต้องการติดตั้งซอฟท์แวร์เพิ่มเติม แนะนำให้เอาเครื่องหมายถูกออก คลิก ปิดหน้าต่าง

L565 Series(Network)	•]	0	A
การอัพเดตผลิตภัณฑ์ที่จำเป	lu		
ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ท่านเลือกการอัพเ	ดตเหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิกา	พให้กับผลิตภัณฑ์ของท่าน	
ชอฟท์แวซ์	สถานะ	Version	ขนาด
ชอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์อื่	۳		
ชอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์อี่ ในที่นี้ ท่าแสามารถเมือกไปรแกรมการพิม	นๆ ฟฟรีอการสแถน คู่มือดำแนะน่	ำ และขอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ได้	4.
ชอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์อี่ ในที่นี้ ท่านสามารถเมือกไปรแกรมการพิม ชองไท้แวร์	นๆ ทั่หรือการสแถน คู่มือกำแนะน่ สถานะ	ำ และชอฟฑ์แวร์ก็เป็นประโยชนอื่นๆ ได้ Version	ชนาด
ชอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์อี่ ในที่นี่ ท่านสามารถเมือกไปรแกรมการพิม ชองไท้แวร์ Easy Photo Print	นๆ ทัพรือการสแลน อุบีอดำแนะน่ สถานะ ใหม่	ำ และขอฟฑ์แวร์ก็เป็นประโยชนอื่นๆ ได้ Version 2.50.00	ชนาด - MB
ชอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์อี่ ในที่นี้ ท่านสามารถเมือกไปรแกรมการพิม ชองไท้แวร์ Easy Photo Print	นๆ ฟัทรีออารสแอน อุ่มือจำแนะน่ สถานะ ใหม่	ำ และขอฟฑ์เวร์ที่เป็นประโยชนอื่นๆ ได้ Version 2.50.00	ชนาด - MB
ชอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์อี่เ ในที่นี้ ท่านสามารถเมือกไปรแกรมการพิม ชอฟท์แวร์ Easy Photo Print	น•ๆ ฟุทรีอการสแกน คู่มือคำแแะน่ สถานะ ไหม่	ำ และขอฟล์แวร์ที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ได้ Version 2.50.00	ชนาด - MB
ชอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์อี้ ในที่นี่ ท่าแสามารถเมือกไปรแกรมการพิม ชองไท้แวร์ Easy Photo Print	นๆ ส่หรือการสแกน คู่มือคำแนะน่ สถานะ ใหม่	ำ และขอฟฑ์เวร์ที่เป็นประโยชนอื่นๆ ได้ Version 2.50.00	ชนาด - MB

18.จะปรากฏหน้าต่างดิดตั้งโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์ คลิก เสร็จสิ้น





 สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899

- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



19.จะปรากฏชื่อปริ้นเตอร์ไดร์เวอร์ L565 Series(Network) ในหน้า Devices and Printers



-แบบการติดตั้ง Add a printer ผ่านระบบ Windows

1.ไปที่ Devices and Printers คลิก Add a printer





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



2.คลิก Add a network, wireless or Bluetooth printer

-	
> /	Add a network, wireless or Bluetooth printer
F	Make sure that your computer is connected to the network, or that your Bluetooth or wireless printer is turned on.

3.เลือกชื่อปริ้นเตอร์ EPSONE66005 (L565 Series) ที่เป็นของเครื่องพิมพ์ คลิก Next

Printer Name	Address
a L565 Series (EPSON)	192.168.10.1



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



4.จะปรากฏหน้าต่าง Select a printer คลิก Next

	The survey of the second second second		X
G	Add Printer		
	S <mark>e</mark> lect a printer		
	Installing printer		
		-	
		Next	Cancel

5.จะปรากฏหน้าต่าง You've successfully added EPSONE66005 (L565 Series) คลิก Next





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ www.epson.co.th
- EPSON THAILAND / July 2016 / CS11



6.จะปรากฏหน้าต่าง Printer Sharing คลิก Next

Printer Sharing	
If you want to share this printer, you must provide a	share name. You can use the suggested name or
type a new one. The share hame will be visible to our	TEI NELWOIK USEIS.
O not share this printer	
Share this printer so that others on your network	can find and use it
Share name:	
Location:	Browse
Comment:	

7.คลิก **Finish**

				×
🕞 📑 Add Printe				
You've suc	cessfully added El	PSONE66005 (L565	Series)	
V Set as the	e default printer			
You can <u>default p</u>	choose a default print rinters	er for home, work, and oth	er places you go. <u>Set up multi</u>	ple
To check if you test page.	ur printer is working pr	operly, or to see troublesh	ooting information for the prin	nter, print a
Print a te	t page			
			Finish	Cancel



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ
- โทร.0-2685-9899 เวลาทำการ : วันจับทร์ -
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>

•



8.สังเกตด้านล่างขวาของจอคอมพิวเตอร์ จะมีข้อความ **"Your device is ready to use"** แสดงการติดตั้ง Port Printer Driver



9.จะปรากฏชื่อปริ้นเตอร์ไดร์เวอร์ EPSONE66005 (L565 Series) ในหน้า Devices and Printers





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>