

<u>วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)</u>

1. Connect Wireless ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กับ Router หรือ Access Point

โดยคลิกขวาที่ไอคอน 📶 ด้านล่างขวาของจอคอมพิวเตอร์ และเลือกชื่อ Wi-Fi ที่ใช้งานแล้วคลิก Connect



จะมีหน้าต่างให้ใส่ Password Wi-Fi เมื่อใส่เสร็จแล้ว คลิก Next





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



<u>2. วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์ที่คอมพิวเตอร์</u>

<mark>คำเดือน:</mark> ห้ามต่อสาย USB จนกว่าจะได้รับคำแนะนำให้เชื่อมต่อในขั้นตอนการติดตั้งไดร์เวอร์ และก่อนการติดตั้ง แนะนำให้ปิดไฟร์วอลของเครื่องคอมพิวเตอร์ และสแกนไวรัสก่อนการติดตั้ง

1. ใส่แผ่นไดร์เวอร์



 ดับเบิ้ลคลิกไดร์ซีดี Epson เพื่อเริ่มการติดตั้ง หรือ คลิกขวาที่ไดร์ซีดี Epson เลือก Open และดับเบิ้ลคลิกเลือก InstallNavi





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ
- โทร.**0-2685-9899**
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



3. คลิกที่ เริ่มตันและการเชื่อมต่อ



4. คลิกที่ ฉันยอมรับในเนื้อหาของข้อตกลงการใช้โปรแกรม จากนั้นคลิก ถัดไป

G Install Navi (SC-P400 Series)	×
ข้อตกลงการใช้โปรแกรม EPS	ON
อ่านข้อตกลงการใช้โปรแกรมต่อไปเนื้อข่างละเอียด	
SEIKO EPSON CORPORATION สัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร	* III
สำคัญ! กรุณาอ่านสัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมซอฟตแวร์ฉบับนี้โดยละเอียด ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ซอฟตแวร์, ส่วนอุปกรณ์แบบอักษร (fontware), ลักษณะอักษรพิมพ์ (typeface) และ/หรือ ข้อมูล รวมถึงหนังสือค่าอธิบายประกอบใดๆ (รวมเรียก "ซอฟตแวร์") ควร ถูกติดตั้ง หรือใช้งานโดยผู้ได้รับอนุญาต ("ท่าน") ภายใต้น้อนใชว่าท่านจะตกลงกับ ปริษัท ไขโก้ เอปส้น คอร์ปอเรชัน ("เอปส้น") ตาม ข้อตกลงและนี่อนไขที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ การใช้งานหรือติดตั้งซอฟตแวร์นี้ ถือเสมือนว่าท่านขอมรับข้อตกลงและนี่อนไขทีระบุในสัญญา ฉบับนี้ทั้งหมด ท่านควรอ่านสัญญาฉบับนี้ การใช้งานหรือติดตั้งซอฟตแวร์นี้ ถือเสมือนว่าท่านขอมรับข้อตกลงและนี่อนไขทีระบุ ในสัญญาฉบับนี้ ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้ติดตั้งหรือใช้งานขอฟตแวร์	
1. การอนุญาต เอปสันและผู่ค้าของเอปสันตกลงอนุญาตให้ท่านติดตั้และใช้งานขอฟตแวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเครื่องใด หรือ คอมพิวเตอร์หลายเครื่องที่ท่านประสงค์จะใช้งานโดยตรงหรือผ่านเครือข่าย การอนุญาตนี้ เป็นการอนุญาตเฉพาะบุคคล แต่ไม่จำกัดการ อนุญาตให้เพียงมู้หนึ่งผู้ใด ไม่มีค่าสิทธิ และไม่สามารถให้อนุญาตข่างได้ ห่านสามารถให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับ เครือข่ายใช้งานขอฟตแวร์ได้ แต่ห่านจะต้อง (ก) ดำเนินการเพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าผู้ใช้คนอื่นๆ นั้นผูกพันภายใต้ข้อตกลงและสื่อนใชทีระปุใน ล้ญญาฉบับนี้ (ข) ดำเนินการเพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าผู้ใช้คนอื่นๆ จะใช้ชอฟตแวร์เฉพาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายดัง กล่าว และ (ค) ผู้มครองและปกป้องเอปสันและดูด้าของเอปสันจากความเสียหาย ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย และความรับผิดทั้งปวงอันอาจเกิด	-
🗹 ฉันขอมรับในเมื่อหาของข้อตกองการใช้โปรแกรม	
ยกเลิก ย้อนกลับ กัดไป	
 สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ	 ยกเว้นวันห เ



5. นำเครื่องหมายถูกออก แล้วคลิก ถัดไป

🖬 Install Navi [SC-P400 Series]	_ _ ×
ตัวเลือกการติดตั้งซอฟต์แวร์ โปรดเลือกตัวเลือกการติดตั้งที่งำเป็น	EPSON
ข้อมูลในการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต	<u>^</u>
ขอฟต์มรร์ EPSON จะเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตเพื่อจุดประสงค์ต่อไปนี้: • เพื่ออัพเดทข้อมูลใหม่ของขอฟต์แวร์ • เพื่อติดตั้งบริการเสริมตัวใหม่	E
ห้งนี้คุณสามารถแก้ไขการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการออกซอฟตแวร์รุ่นใหม่ได้ โดยตั้งค่าการรับข้อมูลและตั้งค่าการอัพเดพจาก	
 พ.ศ. 50 ส.ศ. 1887 (เมษา 1897 (เมษา 1897 (เมษา 1898)) พ.ศ. 1998 (เมษา 1997 (เมษา 1997 (เมษา 1997)) พ.ศ. 1998 (เมษา 1997 (เมษา 1997)) พ.ศ. 1998 (เมษา 1997) พ.ศ. 1	~
ยกเล็ก ย้อนกลับ ถ้	โล ไป

6. จะปรากฎหน้าต่างการเตรียมการติดตั้ง ดังรูป

🕒 Install Navi (SC-P400 Series)		
การเตรียมการติดตั้ง		EPSON
ก่าลังเตรียมการติดตั้งไปรดรอสักครุ่		
	. ສານຄານທັກນາວຄາຍໃຫ້ນານນີດຕັດ	ณ์แอะราชีออร
Call Center 0-2685-9899	 พอบถามขอมูลการ เขงานผลตภถ โทร.0-2685-9899 เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เว <u>www.epson.co.th</u> 	ซและบรการ จา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักข



7. คลิก **Yes**

🕒 Install Navi (SC-	P400 Series]	
การติดตั้งชอง	ฟต์แวร์ที่จำเป็น	EPSON
กำลังติดตั้งIC(ICC Profile Setup	
	License Agreement Please read the following license agreement carefully.	
	Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agreement.	
	Install ICC Profiles of Adobe Systems Inc. AdobeRGB1998.icc AppleRGB.icc ColorMatchRGB.icc	
	ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COLOR PROFILE LICENSE AGREEMENT NOTICE TO USER: PLEASE READ THIS CONTRACT CAREFULLY. BY USING ALL OR 🖵	
	Do you accept all the terms of the preceding License Agreement? If you select No, the setup will close. To install ICC Profile, you must accept this agreement.	్
	< <u>B</u> ack <u>Y</u> es <u>N</u> o	

8. คลิกเลือก การเชื่อมต่อ Wi-Fi (แนะนำ) แล้วคลิก ถัดไป





9. จะปรากฏหน้าต่างการติดตั้งยูทิลิตี้เครือข่าย ดังภาพ



10. คลิกเลือก การติดตั้งอัติโนมัติด้วยสาย USB แล้วคลิก ถัดไป

🕒 Install Navi (SC-P400 Series)		
การติดตั้ง Wi-Fi อัตโนมัติ		EPSON
วิธีนี้จะสร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi กับ เครื่องพิมพ์ โดยอั	ลโนมัติ	
- Anna	. 📥 🕚	
144/0237	?	
การเชื่อมต่อกับอินเตอร์แล็ตอาจระยุดการทำงาน	เในขณะที่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย กรุณาปิดแอพพลิเคชั่นไดๆ ก่	มนเริ่มการติดตั้ง
<u>การสิตตั้งอักโแมัติด้วยสาย USB</u>		
	- inunču	กัดไป
Call Center 0-2685-9899	 สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์แล โทร.0-2685-9899 เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8. <u>www.epson.co.th</u> 	ะบริการ 30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดน์
	EPSON THAILAND / Mar 2017 / C	512



11. ปรากฏหน้าต่างดังภาพ ให้ทำการเสียบสาย USB เชื่อมต่อระหว่างเครื่องพิมพ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์

Install Navi [SC-P400 Series]	- 🗆 🗙
การติดตั้ง Wi-Fi อัตโนมัติ (โดยใช้สาย USB ชั่วคราว)	EPSON
ดวรแนใจว่าได้เปิด เครื่องพิมพ์ และเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB (จำเป็นก็ต่อเมื่อเชื่อมต่อสาย USB ชั่วคราวเพื่อช่วยในการ Wi-Fi) เมื่อคอมพิวเตอร์พบ เครื่องพิมพ์ พน้าจอตัดไปจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ	ติดตั้ง
WI-Fi SSID-Password	
อย่าลอดสาย USB จนกว่าจะขึ้นข้อความแจ้งให้ลอดออก	
การสิดตั้งปมพชสำหรับเครือข่าย Wi-Fi (WPS)	
ยกเล็ก ย้อนกลับ กัดไม	d

12. หากเครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจพบสาย USB ที่เสียบเข้ามา จะปรากฎหน้าต่าง ดังภาพ





13. ปรากฏหน้าต่าง กำลังค้นหาเครื่องพิมพ์ ดังภาพ

EpsonNet Setup		
กำลังค้นหาเครื่องพิมพ์		EPSON
กำลังเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์		
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพืบท์ที่ท่านต้องการตั้งค่าเปิดเครื่องแล้ว โปรดจำไว้ว่าขั้นดอนนี้อาจใช้เวลา 1 นาที		
0		
ยกเลิก	ย้อนกลับ	ถัดไป

14. คลิกเลือก เครื่องพิมพ์ที่ปรากฎ แล้วคลิก ถัดไป

				EPSON
วงเครื่องพิมพ์ ให้เลื	อกจากรายการ ใช้ M <i>i</i>	AC แอดเดรสในการร	ะบุเครื่องพิมพ์ สามาะ	รถดู MAC แอดเดรส
านะ	ประเภทการเชื่อมต่อ	MAC แอดเดรส	IP แอดเดรส	
ตั้งค่าเครือข่าย	USB	64EB8CC7C4C1	ไม่มี	
				ดันหาอีกครั้ง
		ย้อนกลับ		ถัดไป
	งเครื่องพิมพ์ ให้เลื ณะ 1 ใงค่าเครือข่าย	งเครื่องพิมพ์ ให้เลือกจากรายการ ใช้ M. ณะ ประเภทการเชื่อมต่อ ให้การร้อย่าย USB	งเครื่องพิมพ์ ให้เลือกจากรายการ ใช้ MAC แอดเดรสในการรร ณะ ประเภทการเชื่อมต่อ MAC แอดเดรส โงค่าเครือข่าย USB 64EB8CC7C4C1 ย้อนกลับ	งเครื่องพิมพ์ ให้เลือกจากรายการ ใช้ MAC แอดเดรสในการระบุเครื่องพิมพ์ สามา ณะ ประเภทการเชื่อมต่อ MAC แอดเดรส IP แอดเดรส เงิศาเครือข่าย USB 64EB8CC7C4C1 ไม่มี





15. คลิก เลือกชื่อ Router หรือสัญญาณ Wi-Fi ที่ต้องการใช้งาน แล้วคลิก ถัดไป

EpsonNet Setup		
ชื่อเครือข่าย Wi-Fi (S	SSID)	EPSON
SC-P400 Series MAC uar	นดรส: 64EB8CC7C4C1	
เลือกหรือป้อนชื่อ (SSID) ของเครือข่าย Wi-F	- วี, เราเตอร์/แอคเซสพอยท์ของท่าน	
	โหมด	การสือสาร: ทั้งหมด 👻
SSID	โหมดการสื่อสาร	^
Epson_Wifi	โครงสร้างพื้นฐาน	
🔒 dtac Phone M2	โครงสร้างพื้นฐาน	E
🔒 Jusmag-MWR-SA2	โครงสร้างพื้นฐาน	
🔒 ajitmehta	โครงสร้างพื้นฐาน	
🔒 AUM wifi	โครงสร้างพื้นฐาน	
A DA #26.00 UA	โกรงสร้างนี้พราพ	
		ด้นหาอีกครัง
🔲 ป้อนด้วยตนเอง		
ยกเลิก	ย้อนกลับ	ถัดไป
ยกเลก	ยอนกลับ	สดไป

16. กรอก รหัส Wi-Fi แล้วคลิก ถัดไป





17. จะปรากฎหน้าต่างดังภาพ

EpsonNet Setup			EPSON
การดังคำการ	สง		
SC-P400 Series	MAC แอดเดรส: 64EB8CC	7C4C1	
การส่งการตั้งค่าไปที่เครื่องข	หิมพ์ โปรดรอสักครู่		
		-	
	-		
ยกเล็ก		ย้อนกลับ	ถัดไป

18. คลิก **ถัดไป**





- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดฤกษ์
- www.epson.co.th



19. ปรากฏหน้าต่างยืนยันการเชื่อมต่อ ดังภาพ

EpsonNet Setup	
ยืนยันการเชื่อมด่อ	EPSON
SC-P400 Series MAC แอดเดรส: 64EB8CC7C4C1	
ยิ้นขันหากต่อเครื่องพิมพ์ถูกต้องแล้ว (เข้ากับเครือข่าย) โปรดรอสักครู่ อาจใช้เวลาประมาณ 5 นาที โ	
ยกเลิก ย้อนกลับ	ถัดไป

20. ปรากฎหน้าต่างการตั้งค่าไดร์เวอร์คอมพิวเตอร์

EpsonNet Setup			
การตั้งค่าไดร	เวอร์คอมพิวเดอร์		EPSO
SC-P400 Series	MAC แอดเดรส: 64EB8CC7	/C4C1	
โปรดรอสักครู่			
		ย้อนกลับ	ถัดไป



- ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดฤกษ์ เวลาทำการ : วันจันทฯ
- www.epson.co.th



21. ปรากฎหน้าต่างการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คลิก ถัดไป

🖪 Install Navi [SC-P400 Series]		
การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์		EPSON
การติดตั้งขอฟต์แวร์และการติดตั้	งเครือข่ายเสร็จสมบูรณ์))) 🧹 (((
ถอดสาย USB ออกหากท่านใช้ส่	าหรับการติดตั้งการเชื่อมต่อเครือข่าย	
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ชื่อหอร์ต IP แอลเดรส MAC แอลเลรส	:SC-P400 Series(เครือข่าย) :EPC7C4C1:SC-P400 SERIES :169.254.213.168 :64EB8CC7C4C1	
		กัดไป

22. ปรากฏหน้าต่างกำลังเริ่มดันระบบหมึก ดังภาพ





23. ปรากฏหน้าต่างติดตั้งซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น หากต้องการติดตั้งเพิ่มเติม คลิก <mark>ติดตั้งซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น</mark> หรือ คลิก **ปิดหน้าต่าง** หากไม่ต้องการติดตั้งเพิ่มเติม

SC-P400 Series(เครือข่าย)	•	Ð	🕅 อองไลน่
การอัพเดตผลิตภัณฑ์ที่จำ ขอมแหน่าเป็นอย่างนี่งให้ท่านเลือดการข	เป็น โมเลตเหล่าเป็นไปเมื่อเป็นประสิทธิกา	มใน้ดับผลิตภัณฑ์ขณะท่าน	
ชอฟท์แวร์	สถานะ	Version	บนาด
ชอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์ 1ร้า	อื่นๆ		
ชอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์ ในที่นี้ ท่านสามารถเลือกไปรแกรมการข่ ของไท้แวร์	อื่นๆ มิมพ์หรือการสแกน คู่มือกำแนะนำ สถานะ	า และชอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชนอี Version	มๆ ได้ บนาด
ชอฟค์แวร์ที่เป็นประโยชน์ ในที่นี่ ท่านสามารถเลือกไปรแกรมการป ชองไท้แวร์ Easy Photo Print	อ ื่นๆ ไมพ์หรือการสมกน คู่มือคำแนะนำ สถานะ ใหม่	า และชอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์อี่ Version 2.70.00	มๆ ได้ ขนาด 57.90 MB
ชอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์ ในที่นี้ ท่านสามารถเลือกไปรแกรมการท์ รองไท้แวร์ Easy Photo Print PrintCD	อ ื่นๆ ใมพ์หรือการสแกน คู่มือคำแนะนำ สถานะ ไหม่ ไหม่	า และชอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์อี Version 2.70.00 2.44.00	มๆ ได้ ขนาด 57.90 MB 72.85 MB

24. คลิก เสร็จสิ้น





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>