

# การตั้งค่าที่โปรเจคเตอร์

- 1. กดปุ่ม **Menu** ที่รีโมท หรือ โปรเจคเตอร์
- 2. เลือกเมนู Network กดปุ่ม Enter

Image		Return	ภาพ		กลับ
Signal	Screen Mirroring Info	reless L	สัญญาณ	พลังงาน Wireless ข้อมูล Screen Mirroring	Wireless LA
Settings	Screen Mirroring Sectings		การตั้งค่า	wown Screen mirroring	
Extended	Net. Info Wireless LAN Display the QR Code Network Configuration		บบาบ	ข้อมูลเครือข่าย <b>-LAN1ว์สาย</b> แสดง QR ได้ด	
Network 🥥			เครือข่าย 🥥		
ECO			ECO		
Info			ข้อมูล		
Reset			ระปล		

3. เลือก Wireless Mode กดปุ่ม Enter

Image	Return	ภาพ	
Signal	Screen Mirroring Settings	สัญญาณ	Joya Screen Mirroring
Settings	Net. Info Wireless LAN	การตั้งค่า	
Extended	Display the QR Code Network Configuration	ขบาม	ของลงครอบาย-LAN เรลาย แลดง QR ได้ด
Network		เครือขาน	การภาพแตคนครอยาย
ECO		ECO	
Info		ข้อมูล	
Reset		รับอีด	
[Esc] :Return	[�]:Select [@]:Enter [Menu]:Exit	[Esc] :กลับ	[•]:Mon [Ø]:Jawa [Menu]:aan

4. เลือก Screen Mirroring On กดปุ่ม Enter แล้วเลือก Return (กดปุ่ม Esc)





สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899

- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



### 5. เลือก Screen Mirroring Info กดปุ่ม Enter

and the second second			N.J.M.		กลับ
mage		Return		พลังงาน Wireless	Screen Mirr
Signal	Screen Mirroring Info	Screen Mir	สัญญาณ	ข้อมูล Screen Mirroring ดังต่า Screen Mirroring	
Settings	Screen Mirroring Settings		การตั้งค่า		
Extended	Net. Info Wireless LAN Display the QR Code		นบาบ	ข้อมูลเครือข่าม-LANIร์สาย แสดง QR ได้ต การกำหนดค่าเครือข่าย	
Network 🥥	Network Comguration		เครือข่าน	0	
ECO			ECO		
Info			ข้อมูล		
Reset					
			วังปิด		
[+]:Select [	]:Enter	[Menu]:Exit			NEW CONTRACTOR
			[ Daten [	Oladousia desta antica antica antica	[Menu]:

6. จะโชว์ข้อมูลของ Screen Mirroring แล้วเลือก Return (กดปุ่ม Esc)

Image	[Screen Mirroring I	nfo] Return 🥑	ארת	[ข้อมูล Screen Mirro	ring] 🦳 nău 📀
Signal	Display Name	EB3D9F85 9C AF D3 3D 9F 85	สัญญาณ	ชื่อจอแสดงผล	EB3D9F05
Settings	Region Code	EU1	การตั้งค่า	รหัสขอบเขต	EU1
Extended			นแาม		
Network			เครือข่าย		
ECO			ECO		
Info			บ้อมูล		
Reset			Titla		

7. เลือก Screen Mirroring Settings กดปุ่ม Enter

Image		ארת	กลับ
Image	Wireless Mode Screen Mir	สัญญาณ	พลังงาน Wireless Screen Mirr ข้อมูล Screen Mirroring
ugnal	Screen Mirroring Info	การสิงค่า	ฟังต่า Screen Mirroring 🥥
ettings	Net. Info Wireless LAN	Constant of the local division of the local	ข้อมูลเครือข่าม-LANไร้สาย
Extended	Display the QR Code	0010	แสตร GR รดต การกำหนดคำเครือข่าย
Network		เครือบ่าน	
CO		ECO	
Info		น้อมูล	
Reset		ระชิต	
		[Fee] to fu	
[Esc] :Return	[@]:Select [@]:Enter [Menu]:Exit	Freed think	[Menu]:aan



- 🛛 สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ
- โทร**.0-2685-9899**
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th



### 8. ปรากฏหน้าจอ Screen Mirroring Settings กดปุ่ม Enter

[Screen Mirroring Settings] When changing settings, the device may be disconnected for a few minutes before it reconnects.	[ตั้งค่า Screen Mirroring] เมื่อเปลี่ยนการทั้งค่า อุปกรณีจะอุกดัดการเชื่อมต่อ ลักครู่ จากนั้นจึงเชื่อมต่อใหม่
[Esc] :Return [@]:Enter [Menu]:Exit	[Esc] :กลัม [@]:ปอมคัว [Menu]:ออก

9.หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าสามารถเปลี่ยนได้ตามหัวข้อ

9.1 **Display Name :** สามารถตั้งชื่อได้ถึง 32 ตัวอักษรและตัวเลข เพื่อระบุโปรเจคเตอร์ จากรายการของอุปกรณ์ที่มีอยู่

	Netari	สีกรกแสดงผล	OEB3D9F85
Display Name Operation Mode Basic Extended Display Reset	OEB309F85 Basic	โหมดการโข้งาน พื้นฐาน รมาม จอแสดงผล	สันฐาน
Esc] :Return [@]:Select	Set	71994	<b>d</b> arin

9.2 Operation Mode : มีให้เลือก Basic, Extended

[Screen Mirroring Set	tings]	Return	[ดังค่า Screen Mirroring]		กลับ
Display Name	EB3D9F85		ชื่อจอแสดงผล	E8309F85	
Operation Mode	<b>Ø</b> Basic		โหมดการไข้งาน	<b>O</b> พื้นฐาน	
Basic			พื้นฐาน		
Display					
Reset			จอแสดงผล		
			รีเพีต		
		Set and			สิงทำ
					an and the second s

9.3 Basic จะมี Wireless Lan Sys., Adjust Image Quality, Connection Mode

- Wireless LAN Sys. : เลือกประเภทของเครือข่ายไร้สายที่จะเชื่อมต่อ จะมีให้เลือก 802.11a/g/n/ac, 802.11a/g/n, 802.11g/n

- **Adjust Image Quality :** สามารถปรับความเร็วหรือคุณภาพของ Screen Mirroring จะมีให้เลือก 1(Fine), 2, 3, 4(Fast)

- Connection Mode : เลือก PIN/PBC, PIN
- 9.4 Extended ຈະນ້ Meeting Mode, Channel
- 9.5 Display : มีให้เลือก Display PIN Code, Display Device Name
- 9.6 **Reset**



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ
- โทร**.0-2685-9899**
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th



#### ้อุปกรณ์ที่รองรับ จะขึ้นอยู่กับความสามารถของอุปกรณ์แต่ละรุ่น

# 10. เข้าที่ Settings >> Devices จากนั้นเลือก Add Bluetooth or other device



## 11. เลือก Wireless display of dock





สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ

- โทร**.0-2685-9899**
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดฤกษ์
- www.epson.co.th





# 13. จะปรากฏกำลังเชื่อมต่อ





สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิดภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899

- เวลาทำการ :วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดฤกษ์
- www.epson.co.th



14. หลังจากเชื่อมต่อแล้ว หน้าจอจะโชว์ดังภาพ จะมีให้ Change Projection Mode และ Allow Mouse, Keyboard, touch, and pen input from this device

Add a device	$\times$
Your device is ready to go!	
EB3D9F85 Connected - Extend <u>Change projection mode</u> Allow mouse, keyboard, touch, and pen input from this device	
Disconnect	

15. ถ้าจะเปลี่ยนโหมดจาก Extended ให้คลิก Change projection mode





สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899 เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ <u>www.epson.co.th</u>



### 16. ใน Change projection mode จะมีให้เลือก Disconnect, Duplicate, Extend และ Second screen only





สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899

- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th