<u>ส่วนที่1 ที่คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อตรงกับเครื่องพิมพ์ (คอมพิวเตอร์เครื่องแม่)</u>

1.คลิกที่ Start เลือก Printer and Faxes



2.คลิกขวาที่ชื่อเครื่องพิมพ์เลือก Sharing..



3.จะปรากฏหน้าด่างดังรูป 1.คลิกที่แถบ Sharing 2.คลิกที่ Share this printer 3.ที่ Share name ให้ใส่ชื่อที่ต้องการให้เครื่องลูกมองเห็นในที่นี้ใส่เป็น epson I100 4.คลิก Apply 5.คลิก OK

💩 EPSON L100 S	ieries Prope	rties		? 🛛		
Color Manager	nent	Security	Vers	ion Information		
General	Sharing	Po	rts	Advanced		
You car enable s Firewall other co	share this print haring for this p s already config mputers on the	er with other i rinter, click S gured to allow network.	users on you hare this prin the sharing	r network. To iter. Windows of printers with		
O Do not sha 2 O Share this p	re this printer printer					
3 Share name:	epson 1100					
✓ List in the d	irectory					
Drivers If this printer is shared with users running different versions of Windows, you may want to install additional drivers, so that the users do not have to find the print driver when they connect to the shared printer.						
			Additional	Drivers		
	5	ОК	Cancel	Apply		

<u>เช็ค IP Address เครื่องแม่ เพื่อจะนำไปเช็ตที่เครื่องลูก</u>



2.พิมพ์ cmd จากนั้น คลิก OK

Run	?	×
-	Type the name of a program, folder, document, or Internet resource, and Windows will open it for you.	
Open:	cmd 🖌	
	OK Cancel Browse	

3.จะปรากฎหน้าต่างดังรูป พิมพ์ ipconfig เพื่อหา ip address



4.จะปรากฎหน้าต่าง แสดง ip ของเครื่องแม่

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe	- 🗆 '	٢
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.	_]
C:\Documents and Settings\ethjsirikwuan>ipconfig		
Windows IP Configuration		
Ethernet adapter Local Area Connection: Connection-specific DNS Suffix .: IP Address		
Media State Media disconnected		
C:\Documents and Settings\ethjsirikwuan>_		

<u>ส่วนที่2 ที่เครื่องคอมอีกเครื่องที่ต้องการใช้งานเครื่องพิมพ์ (คอมพิวเตอร์เครื่องลูก)</u>



2.พิมพ์ <u>\\ ตามด้วย</u> IP Address ของเครื่องแม่ <mark>ยกตัวอย่างในที่นี้คือ</mark> \\172.16.80.75 จากนั้นคลิก OK





3.จะปรากฎหน้าต่างดังรูป คลิกขวาชื่อเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิกที<mark>่ Connect</mark>

4.จะปรากฏหน้าต่างกำลังเชื่อมต่อ



5.คลิกที่ Start เลือก Printer and Faxes						
Super Mp3 Profession	3 Recorder Ial	Connect To	•			
Microsoft Excel 2010		Printers and Faxes				
All Programs 🕨		🖅 Run				
		Log Off 🔟 Sl	hut Down			
🚑 start 👘	💿 🖉 🧕 »	🕖 Zeacom Deskt	🥖 iMind			

6.จะปรากฏชื่อเครื่องพิมพ์ที่ได้เชื่อมต่อแล้วชึ่งจะต่อท้ายด้วย IP ของเครื่องแม่

