## ต้องการวิธีการติดตั้งไดร์เวอร์ สำหรับ Mac 10.7 ค่ะ

\*\*ก่อนการติดตั้งไดร์เวอร์ให้เชื่อมต่อสาย USB ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับเครื่องพิมพ์ก่อน



1.ใส่แผ่นไดร์เวอร์ จากนั้นดับเบิ้ลคลิกไอคอน ชีดี เอปสัน

000	O EPSON	
Online Manual		Printer
EasyPrintModule		Easy Photo Print





## 4.ใส่ Password (หากมี) จากนั้นคลิก OK

	EPSON_IJ_Printer wants to make changes. Type your password to allow this.		
	Name: admin		
?	Cancel OK		

#### 5.คลิก Continue

000	EPSON_U_Printer
	License
<ul> <li>License</li> <li>Installation Type</li> <li>Installing</li> <li>Finish Up</li> </ul>	Default       \$         SEIKO EPSON CORPORATION SOFTWARE LICENSE AGREEMENT       Important's READ THIS SOFTWARE LICENSE AGREEMENT         CAREFULLY. The computer software product, fontware, typefaces and/or data, including any accompanying explanatory written materials (the "Software") should only be installed or used by the Licensee ("you") on the condition you agree with SEIKO EPSON CORPORATION ("EPSON") to the terms and conditions set forth in this Agreement. By installing or using the Software, you are representing to agree all the terms and conditions set forth in this Agreement. You should read this Agreement carefully before installing or using the Software. If you do not agree with the terms and conditions of this Agreement, you are not permitted to install or use the Software.         1. License. EPSON and its suppliers grant you a personal, nonexclusive, royalty-free, non-sublicensable limited license to install and use the Software on any single computer or computers the use dimeter is used used.         Installation powered by VISE X       Co Back       Continue

## 6.คลิก <mark>Agree</mark>



### 7.คลิก <mark>Install</mark>

000	EPSON_U_Printer
	Easy Install \$
<ul> <li>License</li> <li>Installation Type</li> <li>Installing</li> <li>Finish Up</li> </ul>	To use your EPSON Office B1100/T1100 printer, click the Install button. The following files will be installed: - EPSON Office B1100/T1100 printer software
	Disk space available: > 4GB Approximate disk space needed: 67,400K Go Back Install

# 8.จะปรากฎหน้าต่างกำลังติดตั้ง

000	EPSON_U_Printer
	Installing
<ul> <li>⊖ License</li> <li>⊖ Installation Type</li> <li>⊖ Installing</li> <li>● Finish Up</li> </ul>	Items remaining to be installed: 1427 Installing: EPHelp idx
	Installation powered by VISE X Stop

000				
	Finish Up			
⊖ License ⊖ Installation Type ⊖ Installing ⊖ Finish Up	The software was successfully installed.			
	Installation powered by VISE X	Ouit		

\*\*หลังจากที่ติดตั้งไดร์เวอร์จากแผ่นเสร็จแล้วจะต้องทำการ add ไดร์เวอร์เข้าไปในระบบ วิธีการดังนี้ 1. คลิกที่ 🊺 จากนั้นเลือก System Preferences...

📋 Find	<b>er</b> File	Edit	View
About T Softwar App Sto	'his Mac e Update re	••	
System	Preferenc	es	
Dock			•
Location	า		•
Recent	tems		•
Force Q	uit Finder	τû	#৩
Sleep			
Restart.			
Shut Do	wn		
Log Out	admin	Û	жQ

#### <u>2.คลิกที่ Print & Scan</u>





## 4. คลิกเลือกชื่อรุ่นเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิก add

000	Add	Printer		
	) 🎲 🖨	Q		
Default Fax	IP Advanced Windows	5	Search	
Printer Name			Kind	
Adobe PDF 9.0			Adobe PDF 9.0(p	df)
EPSON Epson St	ylus Office T1100		USB	
				_
				_
Name:	EPSON Enson Stylus (	Office T1100-2		
Hume.		511100 2		_
Location:	admin's Computer			
Print Using:	Epson Stylus Office	Г1100		\$
	The selected printer softw download it and add this	vare is available from printer.	m Apple. Click Add	l to
				Add

5.จะปรากฏชื่อไดร์เวอร์ที่ได้ทำการ add ดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อเครื่องพิมพ์ เพื่อทำการทดสอบการเชื่อมต่อ



# 6.จะปรากฏหน้าต่างดังรูป จากนั้นคลิกที่ Printer เลือก Print Test Page

0000 <b>2</b>	Hide Toolbar Customize Toolbar		
Celete Hold Job Info Pause Printer Supply Levels Pri	Make Default #D Supply Levels Printer Setup 3 Print Test Page Network Diagnostics Log & History Open Scanner Utility Pause Printer		
	Show Printer List #L		
Status Name	Sent Completed		
จะปรากฎหน้าต่างนี้			