# ้วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ รุ่น L365 เชื่อมต่อแบบ USB สำหรับ Mac OSX

## 1.สำหรับการติดตั้งแบบ USB แนะนำให้ทำการโหลดไดร์เวอร์ก่อนดังนี้ (ในกรณีเปิดจากแผ่นไม่ได้)

#### 1.1.เข้าเวปลิงค์ ด้านล่าง

http://www.epson.co.th/epson thailand/ink tank system printers/product.page?product na me=Epson L365



### 1.2.ดูที่ Choose your operating system for drivers? เลือก Mac OS X – Intel ① > คลิก Drivers & Software ② > เลือกไดร์เวอร์ Epson Web Installer กด Download ③

Drivers & Support: Epson L365	
Choose your operating system for drivers? Mac OS X - Intel	
Drivers & Software	
Drivers	
Epson Web Installer	3 Download
Printer Driver	Download
Scanner Driver	Download

#### 1.3.กด <mark>ยอมร</mark>ับ

#### กด Accept

		Web Install	or Mac - 1365 So	rios (EAM)
ดาวนเทลด		Web Instan		
			Product name	L365 Series
สัญญาวามการให้ใช้ไปรแกรมประแกรโดยม่ใช้หั่วไป			Language	All language
លពិញាក់វត្តិ លោក សារ បានសារន៍អាជនភូមិស្រាលាភាអ៊ី ហេម វិញា			os	Mac OS X - Intel, Mac OS X 10.6.0-10.6.x, Mac OS X 10.7.0-10.7.x, Mac OS X 10.8.0-10.8.x, Mac OS X 10.9.0-10.9.x
หมายเหตุถึงผู้ใช้ทั่วไป! หนังสืออบับนี้เป็นสักกาคาบกกหมายระหว่างท่าน (บคคอทั่วไป หรือ ผู้	-		Country/Region	Singapore
ที่มีในที่สุขายและเป็นการเป็นการเป็นการเป็นและเหตุญาตามการเราการการการการเป็นการเป็นการเป็นการเป็นการเป็นการเป			Version	Ver. 1.1(04-2015)
หน่งพูเต เนขนตอ เบเวอกว่า ท่าน) และบวษที่เอบลน บระเทศเทย 4 เกษ (เอบลน) ลาหรบ			File name	Epson_L365_Series_EAM_11_Web.dmg
สนคาเบรแกรมคอมพวเตอร แบบตวอกษร รูบแบบการพมพ และ/หรอขอมูล รวมถงศาอธบาย			File size	91.46 MB
ประกอบที่เป็นลายลึกษณ่อักษรได ๆ ("โปรแกรม") ก่อนทำการติดตั้ง ตัดลอก หรือไข้งานในแบบอัน ใดกับโปรแกรม ท่านจะต้องขอมรับในข่อกำหนดและเงื่อนใขของสัญญานี้ หากท่านขอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขต่อไปนี้ กรุณากดข้องขอมรับที่ปรากฏข้างล่าง หากท่านไม่ขอมรับในข่อกำหนดและ			Please see <u>Epson's Softwa</u> By clicking the <b>Accept</b> butto	are License Agreement for the terms and conditions of your download. n, you are agreeing to abide by the terms and conditions of the Software License Agreement.
ຍອນຈັນ ຍາເລິກ				Accept
			Copyright (C) S	EIKO EPSON CORPORATION 2007-2013. All rights reserved.

# 1.4.จะได้ไฟล์ดิดดั้งชื่อ Epson\_L365\_Series\_EAM\_11\_Web.dmg



## ี่ 2.ก่อนติดตั้งไดร์เวอร์ให้ทำการเชื่อมต่อสาย USB กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเปิดเครื่องปริ้นเตอร์ไว้ (เพื่อช่วยในการเชื่อมต่อให้ง่ายขึ้น)

# ขั้นตอนการติดตั้งจากไฟล์ที่ดาวน์โหลด

1.ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ที่โหลดมาชื่อ Epson\_L365\_Series\_EAM\_11\_Web.dmg แล้วดับเบิ้ลคลิกที่ Install Navi



2.ใส่ Password (หากมี) จากนั้นคลิก **OK** 



#### 3.คลิก I agree to the contents of the License Agreement จากนั้นคลิก Next



#### 4.คลิก **Next**



#### 5.คลิก **Install**



6.จะปรากฎหน้าต่างกำลังติดตั้ง



# 7.คลิก Ink charging is complate. จากนั้นคลิก Next

IO 😑 O EPSON L365 Series	
Noto	
Before proceeding to the next setting, make sure that ink charging is complete and the p	ower light is on.
If ink charging is not complete, you may not be able to make settings for the product cor	rectly.
Ink charging is complete.	
Cancel	Next $ ightarrow$

8.คลิก **USB Wired Connection** 



# 9.เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับปริ้นเตอร์ จากนั้นกด Next



10.คลิก **Next** 



#### 11.คลิก **Next**



12.คลิก **Yes** 



## 13.คลิก **Finish**



14.จะปรากฎชื่อเครื่องพิมพ์

••• < > ==	Printers & Scanners	Q Search
Printers         Epson AcuLaser C290         • Offline         Epson AcuLaser CX1.         • Offline         EPSON AL-C3900         • Offline         EPSON L1300 Series         • Offline         EPSON L1300 Series         • Offline         EPSON L1800 Series         • Offline         EPSON L365 Series         • Idle, Last Used         EPSON L800         + -	Print Sc EPSON L365 S Open Print O Options & Su Location: admin's MacBook Kind: EPSON L365 Serie Status: Idle Share this printer on the network	eries Queue upplies k Pro es
	Default printer: Last Printer Us Default paper size: A4	sed 🗘

# 15.ทดสอบโดยการ **Printer Test Page**

- 1.เลือกชื่อเครื่องพิมพ์
- 2.คลิกเมนู **Printer**

# 3.เลือก **Print Test Page**

Edit	Printer Jobs Window Hel	р			) III)	<b>~</b> ?	· • •
	Pause 2					11.4	1000
	Make Default	жD	78				
	Settings	#S	Are Coff air	WirelessDiago	Cara	on Chat	EDEO
	Supply Levels		Arcson.zip	wirelessDiagn	Scree	en Shot	EPSO
	Print Test Page	(3) & So	canners	Q Sea			
	Network Diagnostics						
	Error Log		Print Sc	an			
	Printers & Scanners Preference	es %L	* ED001	11005 0			EPSO
	• Offline	010	S EPSON	L365 Series			_
	Epson AcuLaser CX1.	••• 🔅 🕛					
	EPSON AL-C3900	Pause Settings					Scanner
Λ	Offline						
	EPSON L1300 Series						
	EPSON L1800 Series						
A.	Offline						
	EPSON L365 Series						
	Idle, Last Used						
	EPSON L800						
	+ -						
		Default prints	r: Last Printer H	eed	^		
		Delaut plitte	Last Finter Os	300	~		
		Default paper siz	e: A4		٥	?	
-							

••	🖨 EPSON L365 Series - 1 Job	
	iO:	
Pause S	Settings	Scanner
	testprint	
	Printing - Page 1 of 1.	0 8