

: วิธีการดิดตั้งไดร์เวอร์แบบ WiFi ผ่าน Router : L6160 : Windows XP, 7, 8, 8.1, 10





<u>์</u> กด OK



2.ขึ้น Wi-Fi (Recommended) กด OK



3.ขึ้นตามภาพด้านล่าง กด OK เข้า Start Setup





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ
 - โทร**.0-2685-9899**
- ง เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>

EPSON THAILAND / Dec 2017 / CS08



: วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์แบบ WiFi ผ่าน Router : L6160 : Windows XP, 7, 8, 8.1, 10

4.เลือก Wi-Fi Setup Wizard กด OK

Connect via Wi-Fi
Wi-Fi Setup Wizard
Push Button Setup (WPS)
Others

5.เลือกชื่อ Wi-Fi (ในที่นี่ชื่อที่ใช้ Test2)



6. Enter Password กด OK และใส่รหัสผ่านของ Wi-Fi เสร็จแล้วกดที่ OK





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



7.ขึ้นตามภาพด้านล่าง กด OK ที่ Start Setup



8.เมื่อขึ้น Setup Complete กดที่ OK





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



: วิธีการดิดตั้งไดร์เวอร์แบบ WiFi ผ่าน Router : L6160 : Windows XP, 7, 8, 8.1, 10

**ถ้าเคยเชื่อมต่อเร้าเตอร์ Wi-Fi มาก่อน และต้องการเปลี่ยนเร้าเตอร์หรือเชื่อมต่อใหม่ ต้องทำการรีเช็ตเน็ตเวิร์คก่อน ตาม ขั้นตอนด้านล่าง (9.1-9.4) แล้วค่อยทำการเชื่อมต่อใหม่ ตามข้อ 1.

9.1 เข้า **Settings**



9.2 เลื่อนหา **Restore Default Settings** กด **OK**

Settings	
Print Counter	0
User Settings	
Restore Default Settings	
Firmware Update	Ø

9.3 เข้า Network Settings กด OK

Restore Default Settings	
Network Settings	
Copy Settings	
Scan Settings	
Clear All Data and Settings	



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ
 - โทร**.0-2685-9899**
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



หัวข้อ รองรับปริ้นเตอร์รุ่น ระบบปฏิบัติการ : วิธีการดิดตั้งไดร์เวอร์แบบ WiFi ผ่าน Router : L6160 : Windows XP, 7, 8, 8.1, 10

9.4 เลือก **Yes** กด **OK**





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



: วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์แบบ WiFi ผ่าน Router : L6160 : Windows XP, 7, 8, 8.1, 10

<u>ที่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์</u>

1.ใส่แผ่นไดร์เวอร์ที่คอมพิวเตอร์



้2.ดับเบิ้ลคลิกไดร์ซีดี Epson เพื่อเริ่มการติดตั้ง หรือ คลิกขวาที่ไดร์ซีดี Epson เลือก Open และดับเบิ้ลคลิกเลือก InstallNavi





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



: วิธีการดิดตั้งไดร์เวอร์แบบ WiFi ผ่าน Router : L6160 : Windows XP, 7, 8, 8.1, 10

3.คลิก Start & Connection



4.คลิก I agree by the contents of the License Agreement. และคลิก Next





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ
- โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ :วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



หัวข้อ รองรับปริ้นเตอร์รุ่น ระบบปฏิบัติการ : วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์แบบ WiFi ผ่าน Router : L6160 : Windows XP, 7, 8, 8.1, 10

5.คลิก **Next**

Start Setup	Software Installation Options			
License Agreement	Information on Internet Connection	/		
	EPSON software connects to the internet for the following purposes:			
System Check	To keep your software up to dateTo install new features			
Installation	You can configure to receive a notification when new version of software is available. Make notification settings and update settings from the following.			
Connection Setting	If any Firewall messages appear during the installation, select [Unblock] or [Allow].			
Additional Installation	⊡Install the Latest Version (Recommended)	1		
	Install the latest version of the driver from the Epson website			
Finish				
	Product status monitoring and Automatic updates (Recommended)			
	Allows you to automatically check the product status such as remaining ink and install the latest software updates for the product.			
Setup Complete	Cancel Back Next			

6.คลิก I have finished filling ink into the ink tanks. และคลิก Next

🖪 Install Navi [L6160 Series]		-	×
Start Setup	Charging Ink		
✓ License Agreement	Have you finished filling ink into the ink tanks?		^
✓ System Check			
Installation			
Connection Setting			
Additional Installation			
Finish			
	☑ I have finished filling ink into the ink tanks.		
Setup Complete	Skip Back	Next	



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ
- โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



หัวข้อ รองรับปริ้นเตอร์รุ่น ระบบปฏิบัติการ : วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์แบบ WiFi ผ่าน Router : L6160 : Windows XP, 7, 8, 8.1, 10

Start Setup	Information			
✓ License Agreement	Do you know that you can influence the impact you have on the environment when printing?	/		
System Check	1. The type of paper you use has an influence on the environmental impact of your printer. Choosing paper certified under environmental stewardship initiatives, such as EN 12281:2002, or carrying recognised ecolabels, can help reduce your impact on the environment through the initiatives the manufacturers implement. For specific applications, lighter paper, such as 64			
Connection Setting	g/m² paper, can be used.2. You can reduce your power consumption by purchasing Energy Star compliant products.			
Additional Installation	 You can reduce your paper consumption and the impact on the environment by automatically printing on both sides of the page. As standard, your printer has a power management function that powers down your product when not in use, which is a great energy saving feature. 			
Finish				
		1		
Setup Complete	Back Next			

8.จะปรากฏหน้าต่างติดตั้งไดร์เวอร์ดังรูป

🖬 Install Navi [L6160 Series]	X
Start Setup	Installing Essential Software
License Agreement	SE-K
✓ System Check	* "15-1 7
Installation	InstallingScanner Driver
Connection Setting	
Additional Installation	
Finish	
Setup Complete	



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>

EPSON THAILAND / Dec 2017 / CS08



: วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์แบบ WiFi ผ่าน Router : L6160 : Windows XP, 7, 8, 8.1, 10

9.คลิกที่รุ่นเครื่อง L6160 และคลิก Next

Install Navi [L6160 Series]				– 🗆 X			
Start Setup	Connecting your Printer						
✓ License Agreement	Wi-Fi Connection (Recommended) Establishes a wireless connection with the Printer.						
✓ System Check	The following product(s) click [Next]. If the Printe	The following product(s) are found on the network. Select the product you want to use and click INextI. If the Printer you want to use is not displayed, check if it is turned on.					
Installation				Undate			
				opuale			
Connection Setting	product	MAC Address	IP Addres	s			
	L6160 Series	F8D02730A9A0	192.168.1	.101			
Additional Installation							
Finish		Close	Next				
	Advanced configuration						
	<u>ratanood connigatation</u>						
Setup Complete	Cancel		Back	Next			

10.จะปรากฎหน้าต่างดังรูป

Start Setup	Installing Network Utilities
License Agreement	5/5-1/
System Check	* "15-1 7
Installation	InstallingEpsonNet Print
Connection Setting	
Additional Installation	
Finish	
Setup Complete	



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



: วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์แบบ WiFi ผ่าน Router : L6160 : Windows XP, 7, 8, 8.1, 10

11.คลิกที่ชื่อรุ่น และคลิก Next

EpsonNet Setup	– 🗆 X
Start Setup	Select a Printer
✓ License Agreement	
	Select the printer you want to connect and click [Next].
Connection Setting	Search Again
Additional Installation	Product Name Status Connecti MAC Ad IP Address OL6160 Series Ready t Wireless F8D027 192.168.1
Finish	
Setup Complete	Cancel Back Next

12.จะปรากฎหน้าต่างดังรูป

EpsonNet Setup	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Start Setup	Computer Driver Settings
✓ License Agreement	
✓ System Check	
Installation	
Connection Setting	Searching for the printer
Additional Installation	Setting up the network information for the printer Checking the connection
Finish	→Adding the network printer to the computer
Setup Complete	Cancel Back Next



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



: วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์แบบ WiFi ผ่าน Router : L6160 : Windows XP, 7, 8, 8.1, 10

13.คลิก **Next**

Install Navi [L6160 Series] Start Setup	Setup Complete		×
✓ License Agreement			
🗸 System Check			
✓ Installation	The software installation a set as below.	and network setup have been completed successfully. Printer is	
Connection Setting			
Additional Installation	Printer name	:L6160 Series(Network)	
	Port	:EP30A9A0:L6160 SERIES	
Finish	IP Address	:192.168.1.101	
	MAC Address	:F8D02730A9A0	
Setup Complete		Next	

14.คลิก **Next**

Start Setup Print Test Page License Agreement System Check Installation Connection Setting Additional Installation Finish Estup Complete Eack Next	Install Navi [L6160 Series]	X
 License Agreement System Check Installation Concection Setting Additional Installation Finish Finis Finish Setup Complete	Start Setup	Print Test Page
System Check Installation Connection Setting Additional Installation Finish Setup Complete Back Next	✓ License Agreement	
Installation Connection Setting Additional Installation Finish Setup Complete Back Next	✓ System Check	
Additional Installation Print Test Page Finish Back	Installation	Click [Print Test Page] to ensure the software installation and Printer's setup have been completed.
Additional Installation Finish Setup Complete Back Next	Connection Setting	
Finish Setup Complete Back Next	Additional Installation	Print Test Page
Setup Complete Back Next	Finish	
Setup Complete Back Next		
Setup Complete Back Next		
	Setup Complete	Back Next



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
 - เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>

•



: วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์แบบ WiFi ผ่าน Router : L6160 : Windows XP, 7, 8, 8.1, 10

15.คลิก No และคลิก Next

Install Mavi [coroo series]		<u>~</u>
Start Setup	Firmware Update	
 License Agreement System Check 	• Yes : Update Now (Recommended) The installer will now update your product. This will help to improve your product's functionality.	
Installation	No : Do not update at this time Select this to cancel the firmware update. If you wish, it will still be possible to update at a later time.	
✓ Connection Setting	Would you like to update your product to the latest firmware?	
Additional Installation		
Finish		
Setup Complete	Next	

16.คลิก Exit คลิก Yes

ense Agreement	L6160 Series(Netwo	ork)	~ Q	Offline		
-	Essential Product U	pdates				
stem Check	Software	Status	Version	Size		
Stelli Glieck	🗹 🐡 Firmware Updater	Update	0C.45.LT01H9	25.80 MB		
	Printer Driver	Update	2.61	33.85 MB		
tallation						
nnection Setting	Other useful softwa	re				
	Software	Status	Version	Size		
	EPSON Manuals	Update	1.30	7.03 MB		
litional Installation	Easy Photo Print	Update	2.83.00	- MB		
	EPSON Scan PDF Exte	New	1.03.02	1.63 MB		
sh	L E-Web Print	New	1.23.00	8.75 MB	Install Navi II 6160 Series]	
				T-t-L, 66 60 MB	Install Navi [Lo lou Series]	
				TO(a) . 00.09 MB	Exit without installing.	
					Are you sure?	
up Complete	Exit		Install	4 item(s)	Yes	lo



- **โทร.0-2685-9899**
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ www.epson.co.th
- EPSON THAILAND / Dec 2017 / CS08



: วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์แบบ WiFi ผ่าน Router : L6160 : Windows XP, 7, 8, 8.1, 10

17.คลิก **Finish**

E Install Navi [L6160 Series]	- D X
Start Setup	Connection Setup and Installation Complete
✓ License Agreement	
✓ System Check	
Installation	Connection setup and software installation have been completed.
✓ Connection Setting	
Additional Installation	
Finish	
Setup Complete	Finish



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>