1. คลิ๊กขวาที่เครื่องพิมพ์ที่ต้องการ จากนั้นเลือก Printing preferences



2. เลือกที่แท็บ Utility แล้วเลือกที่ EPSON Flash Logo

	Layout	Water	mark	Docu	ument Settings	Halfto	ne Settings
Printer Se	ettings	Barcode	2D C	ode	Font	Utility	Version
1000	EPSON	Flash Logo					
1	Register This is o	Register image data in the printer. This is only for registering logos					
Logl	EPSON	Log File Settin					
	Log Opt	ion Settings					
	Edit Cor	ntrolA Font Cha	acter Tr	anslation	Table		
	Edit con	nmands for reg	istering C	ontrolA f	onts	-	

 3. EPSON Flash Logo จะแสดงขึ้นมา และจะอยู่ที่แท็บ Setup จากนั้น คลิ๊กที่ปุ่ม Comm. Test เพื่อทดสอบว่าเครื่องพิมพ์ได้เชื่อมต่อกับ กอมพิวเตอร์สมบูรณ์หรือไม่

Device Class	Printer Name
C CustomerDisplay	EPSON TM-T88IV Receipt
Color Setting Monochrome IV Use key code Color Device NV bitimage memory setting	Comm. <u>I</u> est
Memory capacity Free memory   Robits Image: Construction of the sector of	
About EPSON Flash Logo Setup Version2.002 Copyright (C) 1998-2008 SEIKO EPSON CORP.	

4. เลือกที่ Open file แล้วทำการเลือกโลโก้ที่ต้องการ

	 Si	ze	<u>O</u> pen file		
			Remove		

5. โลโก้จะต้องเป็นไฟล์ .bmp ชนิดที่เป็น monochrome bitmap เท่านั้น

No. Name 1 LOGO.bm	P	Size	<u>O</u> pen file Re <u>m</u> ove	
Logo files	1 / 9025			

6. เลือกที่แท็บ Preview จะแสดงโลโก้ที่ได้เพิ่มออกมา

No. Name Size	
	L
ogo files 1 / 9025	Quality ⓒ Single HeighttWidth ○ Double Width
ogofiles 1 / 9025 ogosize Total 6 / 256 KByte	Quality ⓒ Single Height&Width ○ Double Width ○ Double Height ○ Double Height&Width
ngo files 1 / 9025 ngo size Total 6 / 256 KByte HalfTone Method C Dither C Error Diffusion € None C NoneEstract)	Quality ⓒ Single Height&Width C Double Width ⓒ Double Height C Double Height&Width Primary Ink ⓒ K ⊂ R ⊂ G ⊂ B

7. เลือกที่แท็บ Load Upload ให้เลือกที่ปุ่ม Device เพื่อทำการอัพโหลดโลโก้ลงไปที่เครื่องพิมพ์

No. Name	Si 55	ze Device File
		Set start key code
		h (NV Graphics 0)
		No. APD Control Font
		1     h     : NV Graphics 0 (48, 48)       2     i     : NV Graphics 1 (48, 49)       3     j     : NV Graphics 2 (48, 50)       4     k     : NV Graphics 3 (48, 51)       5     I     : NV Graphics 4 (48, 52)
		Device Details
		Finiter Name FPSON TM-T88/V Receipt
Logo files	1 / 9025	
Logo size Total	6 / 256 KByte	Port Name

8. เลือกที่แท็บ Logo Printout แล้วเลือกที่ปุ่ม Print เพื่อทดสอบโลโก้ที่ได้ลงไปในเครื่องพิมพ์

Frinding Hange	<u>Print</u>	
C Selection	- Ouslin	
	Gostaly General Single Height&Width	
l Keu code liet	C Double Width	
Toly code ex	_ C Double Height	
	C Double Height&Width	
	Header	
	None Header	
	C Add Header	
	Device Details	
	Printer Name	
	EPSON TM-T88IV Receipt	1
	Port Name	
	ESDPRT001	-2
Get key code		