## ต้องวิธีการ Add Port EPSON Scanสำหรับ Windows XP / Windows 7 ค่ะ

## <u>วิธีการ Add Port EPSON Scan สำหรับ Windows XP / Windows 7</u>

### \*หมายเหตุ

้ก่อนการใช้ง<sup>้</sup>าน EPSON Scan ต้องติดตั้งไดร์เวอร์ EPSON Scan ก่อนซึ่งSoftware นี้ จะติดไปกับแผ่นไดร์เวอร์ที่ไปพร้อมกับ เครื่องพิมพ์

## 1.ไปที่ Start คลิก All Programs → Epson → Epson Scan → Epson Scan Setting



2.จะ	ปราศ	เฎหน้า 1.เลือ <i>เ</i> 2.เลือ <i>เ</i> 3.คลิก	ต่างดัง เชื่อรุ่น เ Netv Add	รูป แครื่ vorl	องพิมพ์ K	
🎸 E	PSON	Scan S	ettings			
Select Scanner:			EPSON	WorkF	Force620/TX56	0/ME900
Connection 1				2	<ul> <li>Network</li> </ul>	
Network Scanner Address						
		Scanne	er Name	Addr	ess	
	Scanne		r1	192.1	68.1.40	

Add...

Edit...

Test

Cancel

Timeout Setting (seconds):

3

Scanner Status

ΟK

Delete

Refresh

30 🛟

Help

### 3.จะปรากฎหน้าต่างดังรูป 1.คลิกที่ <mark>Enter address</mark> 2.ใส่ **IP Address ของเครื่องพิมพ์** 3.คลิก **OK**

Add		×
	Soonnar Nama	
	Scanner2	
		-
0	Search for addresses	
	192.168.1.40 Retry	ר
		-
	Break	
	Search is complete.	
۲	Enter address 1	
(Us	e this option when addresses do not appear above.)	
2	192 169 1 40	
2	132, 100, 1,40	
2	OK Cancel Help	ן
		J

4.จะปรากฎหน้าต่างดังรูป 1.คลิกที<mark>่ชื่อ IP Address</mark> ที่ได้ทำการ Add 2.คลิกที่ **Test** 

🖇 EPSON Scan Settings
Select Scanner: EPSON WorkForce620/TX560/ME900
O Local   Network
Network Scanner Address Scanner Name Address
1 Scanner1 192.168.1.40
Add Delete
Edit Refresh
Scanner Status
Timeout Setting (seconds): 30 🗢
OK Cancel Help

# 5.คลิก <mark>OK</mark>

EPSON Sc	an	×
(į)	The connection test was successful. Network scanner is available. Scanner: EPSON WorkForce620/TX560/ME900 Option: None	
	OK	

.....

# 6.คลิก <mark>OK</mark>

4	EPSON	Scan S	ettings	
	Select S	canner:	EPSON WorkForce620/TX560/ME900	~
	Conne	ction Local	<ul> <li>Network</li> </ul>	
	Netwo	5		
		Scanne	r Name Address	
			id Delete dit Refresh	
	Scann	ner Status	est	
	Timeo	ut Setting	(seconds): 30 🗘	
	0	K	Cancel Help	

20

7.ทดสอบการใช้งานคือดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน EPSON Scan ที่ Dosktop

8.จะปรากฎหน้าต่าง EPSON Scan สามารถใช้งาน Scan ได้ตามปกติ <u> EPSON Scan</u>

