## วิธีการใช้งาน TM Virtual Port Driver

## รองรับรุ่น : TM-T81/81II/82/82II/88/88II/88III /88IV/88V/TM-U220

หมายเหตุ : โปรแกรม TM Virtual Port Driver จะสามารถใช้งานกับโปรแกรมที่รันไม่ผ่านไดร์เวอร์ หากโปรแกรมที่รันผ่านไดร์เวอร์อาจจะไม่เห็นผล

 ดาว์นโหลดโปรแกรม TM Virtual Port Driver ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ค่ะ เมื่อดาว์นโหลดเสร็จ ให้ทำการติดตั้ง โปรแกรม

https://download.epson-biz.com/modules/pos/index.php?page=single\_soft&cid=3810&scat=36&pcat=3

2. คลิกที่ Port ใด Port หนึ่ง ที่ต้องการ จากรูปภาพจะคลิกที่ COM1 และคลิกไปที่ Assign Port

File Port Setting	J View Help			
Port No.	Port Name	Port ID	Assign Port	1
COM1				
COM2				
Сомз	Standard Serial over Bluetooth link (COM3)			
COM4	Standard Serial over Bluetooth link (COM4)			
COMS				
COM6				
COM7				
COM8				
COM9				
COM10				
COM11				
COM12				
COM13				
COM14				
COM15				
COM16				
COM17				
COM18				
COM19				
COM20				
COM21				
COM22				
COM23				
00404				3

3. เลือกเครื่องพิมพ์ที่ใช้งาน จากรูปภาพจะเลือกเป็น EPSON T82II และคลิก **OK** 

Accien	port					
Assign port Signal line Setting		ng   Cu	Customer display port Setting		Command I	
۲	This p	port is assigned E	SDPRT	/TMSPRT Port		
	ESDPRT/TMSPRT		Тур	e	Model Name	
	2	ESDPRT001	USE		TM-U220	
		ESDPRT002	USB		TM-T82II	
	- 20	ESDPRT010	192	. 168. 1. 100		
	2	ESDPRT011	USB		TM-T82II	
	1 🕘 🛙	ESDPRT012	192	. 168. 1. 20		
					OK	Cancel

4. จะปรากฏเครื่องพิมพ์ ที่พอร์ทที่เลือกขึ้นมาในตอนแรก คลิก **Test Print** เพื่อลองสั่งพิมพ์

ne Port Settin	ng View Help			
ort No.	Port Name	Port ID	Assign Port	
COM1	EPSON COM Emulation US8 Port (COM1)	000000c2	ESDPRT002	
COM2				
COM3	Standard Serial over Bluetooth link (COM3)			
COM4	Standard Serial over Bluetooth link (COM4)			
COM5				
COM6				
COM7				
COM8				
COM9				
COM10				
COM11				
COM12				
COM13				
COM14				
COM15				
COM16				
COM17				
COM18				
COM19				
COM20				
COM21				
COM22				
COM23				
00404				

5. หลังจากนั้น ในโปรแกรมที่ใช้งาน ให้เลือกพอร์ทเครื่องพิมพ์ที่จำลองพอร์ทขึ้นมาใหม่